

TecLines TVS006/007/008/009 versenkbare 3-fach Steckdosenleiste mit Kabel



Beschreibung

Die TecLines versenkbare 3-fach Steckdosenleiste ist für den Einbau in Schreibtischen, Arbeitsflächen oder Theken konzipiert und kann in den Tisch eingeschoben und bei Bedarf herausgeholt werden. Bei den automatischen Modellen TVS006 und TVS007 kann die Einbausteckdose sogar durch eine einfache Berührung auf dem Schaltersymbol des Deckels vollautomatisch versenkt oder ausgefahren werden. Bei ausgefahrenem Zustand kommen drei Schutzkontaktsteckdosen (TVS008) sowie zwei USB A/C Anschlüsse (TVS006/TVS007/TVS009) zum Vorschein, die als USB Charger verwendet werden können.

Eine Besonderheit der TVS006: Im versenkten Zustand kann der Deckel als Induktionsladegerät / Qi-Ladegerät genutzt werden, um Qi-fähige Smartphones kabellos aufzuladen. Der Einbau der ausfahrbaren Steckdosenleiste ist dabei sehr einfach. Die TecLines TVS wird in einen Tischausschnitt eingesetzt und von unten mit einem Ring an der Tischplatte befestigt. An der 3-fach Steckdosenleiste ist ein 2m Stromkabel integriert. Beliebte Einsatzbereiche sind Büros, Küchen, Konferenz- und Meetingräume sowie in Restaurants, an Flughäfen oder auf Messen.

Technische Details

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| TVS006/TVS007/TVS008/TVS009: | 3x Schutzkontaktsteckdose (230V AC, max. 16A) |
| TVS006/TVS007/TVS009: | 1x USB-A, 1x USB-C Anschluss, max. 16A, 5V DC/2,1A (insgesamt 10,5W) |
| TVS006/TVS007: | automatisch versenkbar |
| TVS006: | Deckel für induktives Laden geeignet |
| Material: | Aluminium, Kunststoff |
| Farben: | Silber Schwarz oder Edelstahl |
| Einlassdurchmesser: | 93 mm (TVS006/TVS007) 60 mm (TVS008/TVS009) |
| Stromkabel: | 2 Meter mit Schutzkontakt-Winkelstecker |